


หน้าที่ของแต่ละสาย

- ⚡ : ไฟแรงดันสูงเพื่อจุดแก๊ส(ไฟสปาร์ก)
- S: เซ็นเซอร์ ตรวจสอบการดับเพื่อจุดอัตโนมัติ
- ดำ: สายกราวด์ของระบบจุดและเซ็นเซอร์
- ขาว: ทิศทางของไฟสปาร์ก(หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์กดับ)
- เหลือง: ต่อกับฮอดหรือสัญญาณเตือน(ไฟ220VAC) จะดังเมื่อสปาร์กไฟนานประมาณ 15 วินาที แล้วแก๊สไม่เกิดการจุดติด(กล่องจุดจะทำการตัดการทำงาน ของโซลินอยด์วาล์วด้วยความปลอดภัย)
- แดง: ทิศทางของไฟสปาร์ก(หลอดจะติดเมื่อไฟสปาร์กติด)
- ส้ม : โซลินอยด์วาล์ว (220VAC)
- น้ำเงิน: สาย COMMON ไฟAC 220(N)
- เขียว: สาย LINE AC 220V(L)

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference		
Designed by XIE	Checked by HAI	Approved by - date FENG-03/07/10	File name MANUAL	TITLE GAS-IGNITER-THAI	
ABB FURNACE CO.,LTD.			CUSTOMER	X	
<small>ที่อยู่: 44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170. HTTP://WWW.ABB-FURNACE.COM SALES@ABB-FURNACE.COM TEL:+66(0)8-08-170-170 Fax:+66(0)2-888-3258</small>			Scale(A4) 1:x	Edition 0	Sheet 1/1
			View(Third)		

คุณสมบัติ
จุดจุดแก๊สรุ่นGJ-302C นี้
ใช้คู่กับหัวจุดรุ่นที่มี 3 ขั้ว มีคุณสมบัติในการสปาร์ต
และตรวจจับกรณีไฟติดจะหยุดทำการสปาร์ต
แต่หากเกิดไฟดับไปอาจเนื่องจากมีลมแรงๆ มาเป่าดับ
ตัวจุด GJ-302C นี้จะสั่งจุดหัวสปาร์ตขึ้นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ
อีกทั้งยังสามารถสั่งตัดการจ่ายแก๊สของ โซลินอยด์วาล์ว
และสั่งให้ออกดั่งได้หากมีการสปาร์ตแล้วไฟไม่ติดเนื่องจากหัว
จุดเสียหาย,
วางตำแหน่งหัวจุดผิดพลาด หรือแก๊สหมด
ทำให้ไม่เกิดการสะสมของแก๊สจนก่อให้เกิดอันตราย

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc	Article No./Reference	
Designed by XIE	Checked by HAI	Approved by - date FENG-03/07/10	File name MANUAL	TITLE GAS-IGNITER-THAI
 ABB FURNACE CO.,LTD. ที่อยู่: 44 ซ.บรมราชชนนี 70 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170. HTTP://WWW.ABB-FURNACE.COM SALES@ABB-FURNACE.COM TEL: +66(0)8-08-170-170 Fax: +66(0)2-888-3258		CUSTOMER	X	
Scale(A4) 1:x	Edition 0	Sheet 1/1	View(Third) 